

# MAG2/4/8

## KONVANSİYONEL PANELLER

EN54 - 2/4

MAG2, MAG4 ve MAG8, konvansiyonel yangın ihbar panelleri olup, EN54-2/4 Standardına uygun olarak belgelendirilmiştir. MAG2, dedektörlerin ve manüel tuşların bağlanabildiği 2 sabit zon kapasitelidir; MAG4, 4 sabit zon, MAG8 - 8 sabit zon kapasitelidir.

MAG2, MAG4 ve MAG8 panelleri küçük, kompakt boyutlu, basit göstergeli ve ön kapağın indirilmesinden sonra erişilebilen ilave sorun göstergelidir (teknik seviye).

Kolay kurulum ve bakım imkanı sağlayan MAG serisi paneller, sezgisel ekranlı olup, konutlara ve küçük ve orta ölçekli ofislere kurulum için oldukça uygundur.

Zon:	
• MAG2	2 adet sabit zonlu
• MAG4	4 adet sabit zonlu
Cihazlar:	Maks. 32
Yedek besleme:	1 batarya x12V/7Ah
Sirenler çıkışlar:	2 adet supervise, 0.3A
AUX çıkışı:	24VDC/0.3A sigorta
Türkçe ön paneli:	Evet



MAG2



MAG2P



MAG4



MAG4P

### Fonksiyonel özellikleri

- Girişleri izlemek için aktif EOL modülü
- 1 ve 2 Erişim Düzeyleri arası anahtarlama tuşu
- Kullanıcı tarafından kolay kullanım ve bakım
- Metal veya plastik kutu

### Teknik özellikler

Ana güç beslemesi.....	230VAC +10%/-15%
Besleme tüketimi.....	50mA
Bataryanın iç direnci Ri.....	< 1.60hm'dur
Çalışma ısısı.....	-5°C ila +40°C arası
Ağırlık (bataryasız) MAG2 .....	2.7kg (m*); 2.1kg (p**)
Ağırlık (bataryasız) MAG4 .....	3.5kg (m*); 2.1kg (p**)
Ebatlar (metal kutu) (MAG2) .....	200x290x80mm
Ebatlar (metal kutu) (MAG4) .....	320x220x80mm
Ebatlar (plastik kutu) (MAG2/4) .....	340x290x100mm

\* metal  
\*\* plastik

Zon:	8 adet sabit zonlu
Cihazlar:	Maks. 32
Yedek besleme:	1 batarya x12V/7Ah
Sirenler çıkışlar:	2 adet supervise, 0.5A
Türkçe ön paneli:	Evet
Çift hareketli rejim:	Evet
Sirenler için zaman gecikmesi rejim:	1-10 min, Programlanabilir



MAG8

### Fonksiyonel özellikleri

- ML LOG ve MR8 modüller çalışma uyumluluğu
- Girişleri izlemek için aktif EOL modülü
- 1 ve 2 Erişim Düzeyleri arası anahtarlama tuşu
- Kullanıcı tarafından kolay kullanım ve bakım
- Jumperler yardımıyla kolay programlama
- Plastik kutu

### Teknik özellikler

Ana güç beslemesi.....	230VAC ± 10%
Besleme tüketimi.....	125mA
AUX çıkışı .....	24VDC/0.3A sigorta
Bataryanın iç direnci Ri.....	< 0.450hm'dur
Çalışma ısısı.....	-5°C ila +40°C arası
Ağırlık (bataryasız) .....	2.4kg
Ebatlar.....	340x290x100mm

# MAG8PLUS

## KONVANSİYONEL PANELİ

- 8-16 adet sabit zonlu, genişleyebilen
- Her bir zon için 32 adet otomatik dedektörü ve/veya manüel butonü kadar

MAG8Plus, konvansiyonel yangın ihbar paneli olup, EN54-2/4 Standardına göre belgelendirilmiştir. Dedektörlerin ve manüel tuşların bağlanabildiği 8 ila 16 arası zon kapasitelidir. MAG8Plus, modüler prensibe göre dizayn edilmiştir - besleme bloğu, kontrol paneli (devre kartı), zon/siren genişleticileri, modül gösterge, batarya yeri. Panelin çalışması iki bölüme ayrılmış (sistemin bakımını yapan mühendis için (teknik seviye) ve sistemi kullanan kullanıcı için) ayrıntılı LED göstergesinden izlenir.

MAG8Plus paneli geniş kapsamlı uygulamalar için uygundur - büyük idari/ofis binaları, okullar, marketler vb.

EN54 - 2/4

Zon:	8-16 adet sabit zonlu
Cihazlar:	Maks. 32
Yedek besleme:	1 batarya x12V/18Ah
Sirenler çıkışlar:	4 adet supervise, 0.3A
Türkçe ön paneller:	Evet
Çift hareketli rejim:	Evet
Sirenler için zaman gecikmesi rejim:	1-10 min, Programlama



### Teknik özellikler

Ana güç beslemesi.....	230VAC ± 10%
Besleme tüketimi.....	260mA*
AUX çıkışı .....	24VDC/0.3A sigorta
Çalışma ısısı.....	-5°C ila +40°C arası
Ağırlık (bataryasız).....	4kg
Ebatlar (metal alt).....	441x331x80mm
Ebatlar (plastik kapak).....	461x344x45mm

\* 4 adet zon genişletici modül bağlı olduğu durumlarda

### Fonksiyonel özellikleri

- ML LOG ve MR8 modüller çalışma uyumluluğu
- Girişleri izlemek için aktif EOL modülü
- 1 ve 2 Erişim Düzeyleri arası anahtarlama tuşu
- Jumperler yardımıyla kolay programlama

### ML



- Kayıt ve Mesaj Önizleme Modülü
- MAG8 ve MAG8plus\* Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli ile uyumludur
- 8190 olay hafızalı
- 4 adet butonlu klavye
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekran
- Türkçe menu

\* MAG8Plus panel kutusu içerisinde gömme montaj.  
MAG8 alarm paneli ile kurulan sistemlerde modül, SB-U şeffaf kapaklı küçük plastik kutuya monte edilir. SB-U kutusu ayrı olarak satılmaktadır.

### MS 4



- 4 siren genişletici modül
- MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli ile uyumludur

### MR 8



- 8 röle çıkışlı modül
- MAG8 ve MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli ile uyumludur
- 1A/12V veya 0.5A/24V

### ME 4



- 4 zon genişletici modül
- MAG8plus Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli ile uyumludur